

# MAX Transit Duo Pro



Pro neu definiert



## Jetzt noch schneller

Warum sollten Sie sich mit weniger fortschrittlichem WLAN, Durchsatz und niedrigen Datengeschwindigkeiten zufrieden geben? Nutzen Sie alle Vorteile, aber jetzt noch schneller mit Wi-Fi 6!



## Strom ohne Ende

Ob für Installationen vor Ort oder mobiles Internet, mit diesem Gerät sind Sie durch die Dual-Powerbank-Eingänge immer an den Strom angeschlossen. Ausgestattet mit einem Micro-Fit-Stromanschluss widerfährt Ihnen kein Stromausfall. Für Strom ohne Ende!

## Schlechte Verbindung? Kein Problem!

Die SpeedFusion Cloud-Anbindung hält Ihre Internetverbindung stabil. Dank weltweit platzierten SpeedFusion-Gegenstellen bleiben Sie überall mit ausfallsicherem Internet verbunden.





eSIM



SIM Injector

## Nahtloser Wechsel zwischen Providern

Dank eSIM-Unterstützung und modernster Hardware wie dem SIM-Injektor können Sie Ihre SIM-Karten ganz einfach wechseln. Für effizientes SIM-Karten-Management und Provider-Wechsel, egal, wo Sie sich gerade befinden.

## Vollumfänglicher Schutz Ihrer Daten

Der MAX Transit Duo Pro bietet sowohl Flexibilität als auch Sicherheit. Über die Erstellung der SpeedFusion VPN-Tunnel aktivieren Sie die 256-bit AES-Verschlüsselung. Dies ermöglicht Ihnen höchste Sicherheit bei Ihren Datenströmen und Anwendungen im Netz.



## Einfache App-Installation von Drittanbietern

Sie wollen Apps von Drittanbietern direkt auf Ihrem MAX Transit Duo Pro installieren? Mit Edge Computing von Docker und Python\* ist dies kein Problem - und die Möglichkeiten wahrhaft unbegrenzt.



\*Dieses Feature wird bald verfügbar sein.



## Spezifikationen

<b>WAN-Schnittstelle</b>	1x 10/100/1000M Ethernet 2x integrierte Mobilfunkmodems mit redundanten SIM-Slots	<b>Eingangsspannung</b>	Stromanschluss: 12 V - 56 V DC AC-Adapter: AC-Eingang 100 V - 240 V / DC-Ausgang 12 V 2x USB-C 20 V, 3A für jeden Stromanschluss Terminal Block: 12 V - 56 V DC
<b>LAN-Schnittstelle</b>	1x 10/100/1000M Ethernet	<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W (nominal), 18 W (max.)
<b>WLAN-Schnittstelle</b>	Simultanes Dual-Band (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6, 2X2 MU-MIMO Wi-Fi WAN und/oder AP	<b>Maße</b>	16 x 9,7 x 3,35 cm
<b>SpeedFusion-Eigenschaften</b>	Hot Failover <sup>1</sup> , WAN Smoothing <sup>1</sup> , Bandwidth Bonding <sup>1</sup>	<b>Gewicht</b>	0,73 kg
<b>Anzahl an SpeedFusion VPN-Gegenstellen</b>	2/5 <sup>2</sup>	<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	-40 °C - 65 °C
<b>Eigenschaften</b>	Edge Computing mit Docker und Python <sup>3</sup> , Zündungserkennung	<b>Luftfeuchtigkeit im Betrieb</b>	15 % - 95 % (nicht-kondensierend)
<b>Router-Durchsatz</b>	1 Gbit/s	<b>Zertifizierungen</b>	FCC, CE, RoHS E-Mark <sup>5</sup> EN61373 Schock- und Vibrationsbeständigkeit EN50155 Elektronische Geräte für Bahnanwendungen EN61000 Elektromagnetische Kompatibilität
<b>Speedfusion VPN-Durchsatz (unverschlüsselt)</b>	400 Mbit/s	<b>Lieferumfang</b>	1x MAX Transit Duo Pro 4x LTE-Antennen (ACW-234) 2x Dual-Band WLAN-Antennen (ACW-341) 1x GPS-Antenne (ACW 232) 1x 12 V 2A 4-poliges Netzteil (ACW-632) 1x 6-poliger Klemmenblockanschluss 1 Paar Montagehalterungen (ACW-724)
<b>SpeedFusion VPN-Durchsatz (AES 256-Bit verschlüsselt)</b>	200 Mbit/s	<b>SIM-Optionen</b>	Nano-SIM (4FF) Peplink eSIM BYO eSIM (2 Profile) <sup>6</sup> RemoteSIM vom SIM-Injektor FusionSIM
<b>Empfohlene Anzahl an Nutzern</b>	25-150	<b>Garantie</b>	1 Jahr Garantie
<b>5G-Mobilfunkdatenrate<sup>4</sup> (Download/Upload)</b>	CAT-12: 600 Mbit/s / 150 Mbit/s CAT-7: 300 Mbit/s / 150 Mbit/s		
<b>Antennenanschlüsse</b>	4x SMA Mobilfunk-Antennenanschlüsse 2x RP-SMA WLAN-Antennenanschlüsse 1x SMA GPS-Antennenanschluss		

<sup>1</sup> Benötigt PrimeCare-Abonnement, kostenlos im ersten Jahr

<sup>2</sup> 5 SpeedFusion VPN-Gegenstellen sind für alle PrimeCare-Modelle aktiv, die ein PrimeCare-Abonnement im ersten Jahr inkludiert haben

<sup>3</sup> Dieses Feature wird bald verfügbar sein.

<sup>4</sup> Maximale Datenrate in der Theorie

<sup>5</sup> Zertifizierung in Aussicht

<sup>6</sup> Verfügbar mit Firmware 8.4.0 oder höher

Änderungen vorbehalten

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Regionen	LTE-Bänder	3G-Bänder
<b>MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-USR-T-PRM</b> Integrierte Modem(s): 1x CAT-12 1x CAT-7	Nordamerika  *US-Anbieterzertifizierungen in Aussicht: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet	<b>Mobilfunk 1 (CAT-7):</b> B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B41, B42, B43, B48, B66, B71  <b>Mobilfunk 2 (CAT-12):</b> B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B26, B29, B30, B32, B41, B42, B43, B46, B48, B66	B2, B4, B5   B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19
<b>MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-Q-T-PRM</b> Integrierte Modem(s): 2x CAT-12	APAC & EMEA	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71	B1, B2, B4, B5, B8, B9, B19
<b>MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-D-T-PRM</b> Integrierte Modem(s): 2x CAT-12	APAC & EMEA	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B38, B39, B40, B41, B66	B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9, B19
<b>MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-E-T-PRM</b> Integrierte Modem(s): 2x CAT-7	APAC & EMEA	B1, B3, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43	B1, B5, B8

## Zubehör und Erweiterungen

Artikelnummer	Beschreibung
PRM-D-1Y / PCP-D-1Y	PrimeCare D / PrimeCare+ D (1 Jahr)
PRM-D-2Y / PCP-D-2Y	PrimeCare D / PrimeCare+ D (2 Jahre)
PRM-D-4Y / PCP-D-4Y	PrimeCare D / PrimeCare+ D (4 Jahre)
MAX-TST-PRO-DUO-BD-SP-2Y	MAX Transit Duo Pro Angebotspaket – 2 Jahre PrimeCare-Verlängerung & kostenloses SpeedFusion Connect Pack
MAX-TST-PRO-DUO-BD-SP-4Y	MAX Transit Duo Pro Angebotspaket – 4 Jahre PrimeCare-Verlängerung & kostenloses SpeedFusion Connect Pack
SFC-CN-SP	SpeedFusion Connect Pack für MAX Transit Duo Pro (Inklusive 2,5 TB SFC Connect-Nutzung und 30 GB Peplink eSIM-Daten)
ACW-DIN-TST	DIN-Schienenmontage
ANT-MB-42G-S-B-6	7-in-1 Mobilfunk- und WLAN-Antennensystem mit GPS-Empfänger (in schwarz)
ANT-MB-42G-S-W-6	7-in-1 Mobilfunk- und WLAN-Antennensystem mit GPS-Empfänger (in weiß)